ТОВ «УКРЕЛЕКТРОІМПОРТ»
ЄДРПОУ 33786077 МФО 322669
р/р 26002301992 в ВАТ «Ощадбанк»
№ свід. платника ПДВ 100064054
Інд. податк. номер 337860726555

03680, м. Київ, бул. І. Лепсе, 4
тел. (044) 454-06-33 (34)
www.elim-ua.com

Стабилизатор напряжения СНАП-500

Используются в целях обеспечения защиты и стабильной работы различного оборудования в случаях изменения в широких пределах питающего сетевого напряжения. Электромеханические однофазные стабилизаторы могут применяться для электропитания промышленного, офисного, школьного, домашнего оборудования, а также оборудования для торговли, сельского хозяйства, бойлерных и отопительных котлов.

Основные преимущества:

- форма выходного напряжения повторяет форму напряжения на входе;
- высокий КПД;
- высокоэффективная защита от превышения или понижения входного напряжения;
- широкий диапазон регулирования (150 – 250 В).

Стабилизатор напряжения автоматический переносной (СНАП-500) предназначен для защиты автоматики котлов отопления или маломощных приборов.

Характеристики:

- мощность 500 ВА (максимальная нагрузка при напряжении в сети 150 В – 300 Вт)
- переносное исполнение
- предохранитель на передней панели
- подключение — розетки (3 шт.)
- принцип работы — электромеханический автотрансформатор, управляемый прецизионной электроникой
- входное напряжение — 150 V… 250 V
- точность поддержания выходного напряжения — 220 V ±3%
- форма выходного напряжения — чистая синусоида
- коэффициент гармоник — нет дополнительных искажений
- встроенная защита от перенапряжения — 246 V ±4 V
- защита от пониженного напряжения — 184 V ±4 V
- скорость реакции — менее 1 секунды
- частота сети: 50/60 Гц
- КПД: 98% при 220 В в сети
- рабочая температура: 5…+40° С
- вес 4,0 кг
- размеры 175 х 190 х 140 мм.
- Продукция сертифицирована.
- Гарантия 1 год.